



# Stampante wireless a getto d'inchiostro 3 in 1, elegante e sempre connessa

Una soluzione di stampa flessibile  
**DCP-J1260W**



Stampa



Scansione



Copia



Wireless

[www.brother.it](http://www.brother.it)

## Stampante wireless a getto d'inchiostro 3 in 1, elegante e sempre connessa

Progettato per adattarsi perfettamente agli spazi ristretti, la DCP-J1260W dal design compatto, offre funzionalità semplici e un'eccellente qualità di stampa a un prezzo conveniente.

Stampa, scansione e copia semplici da un unico dispositivo. La connettività wireless consente a tutti i componenti della casa di stampare facilmente dal proprio laptop o dispositivo mobile.

### DCP-J1260W



### Caratteristiche principali:

- Stampa fino a 16 pagine al minuto
- LED e tasti
- Wi-Fi e USB a 5 GHz
- Stampa direttamente da o scansiona su PC e app mobile
- Cassetto carta da 150 fogli<sup>11</sup>
- Cartucce inbox con capacità da 200 pagine per il nero e 200 per ogni colore. Sono disponibili per l'acquisto le cartucce da 500 pagine per il nero e 500 per colore.

### Efficient e


Semplificate la vostra giornata con una gestione della carta senza ingombro. Il vassoio carta da 150 fogli, facilmente accessibile, protegge la carta. Acquisire facilmente documenti e inviarli direttamente al desktop o. Dispositivo mobile

### Semplice da usare

Utilizza il tuo dispositivo con facilità grazie alla connessione mobile Brother e scegli tra una vasta gamma di opzioni di connettività flessibili, tra cui il WiFi a 5 GHz per connessioni più veloci e USB.

### Connettiti per un

Configurazione e stampa in movimento con Brother Mobile Connect. Controlla tutte le stampanti Brother dalla punta delle dita. Consente di controllare facilmente i livelli di inchiostro, ordinare e risparmiare materiali di consumo Brother originali, accedere alla cronologia dei documenti acquisiti e personalizzare le funzioni utilizzate più di frequente.



## Massima sicurezza

Per stare al passo con la sulla privacy e la sicurezza dei dati in continuo aggiornamento , i nostri dispositivi offrono le più recenti funzioni di sicurezza standard del settore per proteggere in modo sicuro i dati.

Il modello DCP-J1260W è "sicuro dalla progettazione" e utilizza la sicurezza a tre livelli: di dispositivo, rete e documenti, offrendo una maggiore tranquillità, e garantendo che l'integrità dei dati sia mantenuta in ogni fase.

## Confezione riciclabile senza EPS

Il nostro premiato imballo di polpa modellata sostituisce il polistirene espanso (EPS) all'interno della confezione. Sviluppato con tecnologia di simulazione avanzata, garantisce durata e flessibilità per una consegna sicura dei prodotti. Inoltre, utilizza meno risorse, rendendo l'imballo ecologico e facile da riciclare.

Ulteriori informazioni su: [Brother.eu/packaging](https://www.brother.eu/packaging)

## Informazioni generali

### Tecnologia

Getto d'inchiostro

### Memoria

128MB

### Pannello di controllo

LED e tasti

### Interfaccia locale

USB 2.0 Hi-Speed

### Rete wireless

Supporto 2,4 GHz e 5 GHz

### Contenuto della scatola

Periferica, inchiostro Inbox, Cavo di alimentazione, guida rapida alla configurazione, scheda di garanzia

## Stampa

### Velocità di stampa (A4)<sup>1</sup>

1-lato: 16,0 ipm mono / 9,0 ipm a colori

### FPOT<sup>2</sup>

#### Tempo di uscita prima stampa

9.6 secondi a colori  
6.2 secondi mono

### Modalità Silenziosa

Modalità per ridurre il rumore di stampa

### Risoluzione

Fino a 1200 x 6000 dpi

## Funzioni della stampante

### Stampa N-in

Ridurre fino a 16 pagine in una singola pagina

### Stampa poster

Ingrandisce una singola pagina in un poster utilizzando pagine 2x2, 3x3

### Filigrana Stampa

Filigrana i documenti con testo predefinito, logo personalizzato o messaggi personalizzati

### Stampa ID

Aggiunge dati identificativi ai documenti stampati (data e ora, messaggio personalizzato breve o nome utente PC)

### Stampa opuscoli

Stampa documenti in formato opuscolo A5

### Profilo stampa

Memorizza le impostazioni del driver preferite come profili da richiamare facilmente

### Stampa manuale fronte-retro

Sì

### Stampa speculare

Inverte da sinistra a destra l'immagine stampata sulla pagina.

### Stampa inversa

Consente di ruotare di 180° il contenuto di un documento stampato

### Miglioramento colore

Consente di regolare il colore dell'immagine per una migliore qualità di stampa

### Stampa senza bordi

Stampa fino a A4/Letter senza margini

## Driver Stampante

### Windows

Windows 11 (edizioni BIT 32 e 64) e altro

### MacOS

La stampa tramite MacOS richiede l'uso di AirPrint. I driver Mac non sono forniti.

### ChromeOS

Supporta la stampa ChromeOS

Visita il sito [support.brother.com](http://support.brother.com) per l'elenco completo dei sistemi operativi supportati e per scaricare i driver e il software più recenti.

## Gestione della carta<sup>11</sup>

### Ingresso carta

#### Vassoio standard

150 fogli

#### Uscita carta

50 fogli A4

### Formati dei supporti

#### Vassoio standard

A4, LTR, LGL, EXE, A5, A6, Foto (102 x 152 mm), cartolina indicizzata (127 x 203 mm), busta C5, COM-10, busta DL, Monarch, Photo-L (89 x 127 mm), Messico Legal, India Legal

#### Piano dello scanner

Fino a A4/Letter

### Tipo di supporto e pesi

#### Vassoio standard

Normale, a getto d'inchiostro, lucida, riciclata 64 - 220 g/m<sup>2</sup>

## Connettività mobile e Web

### Brother Mobile Connect<sup>17</sup> (Android)

Stampare da, eseguire la scansione su, visualizzare in anteprima le copie e controllare lo stato della macchina da un dispositivo Android

### Brother Mobile Connect<sup>17</sup> (iPad/iPhone)

Stampare da, acquisire su, visualizzare in anteprima le copie e controllare lo stato della macchina da un iPad/iPhone

### Apple AirPrint<sup>17</sup>

Stampa da e scansione su i tipi di file più comuni da qualsiasi applicazione abilitata per AirPrint

### Brother Print Service Plugin<sup>17</sup>

Stampa da dispositivi Android senza un'app dedicata.

### Mopria™<sup>17</sup>

Permette di stampare i tipi di file più comuni dai dispositivi Android supportati da Mopria™

## Copia

### Velocità di copia (A4)<sup>4</sup>

1-lato: 11,0 ipm mono / 3,5 ipm a colori

### Risoluzione

Fino a 1200 x 1800 dpi in bianco e nero e a colori

### FCOT<sup>6</sup>

#### Tempo di riproduzione della prima copia

13.0 secondi mono  
28.5 secondi a colori

## Funzioni di copia

### Copia multipla

Consente di eseguire più copie di un documento. Fino a 99 copie in base all'ordine dei documenti originali

### Rapporto di ingrandimento/riduzione

Permette di ridurre o aumentare le dimensioni del documento dal 25% al 400% con incrementi dell'1%

### Copia documento d'identità 2 in 1

Consente all'utente di copiare entrambi i lati di una scheda ID su un singolo foglio A4

### Copia N in 1

Consente di comprimere 2 o 4 pagine su un singolo foglio A4

## Scansione

**Tipo di scanner**  
CIS (Contact Image Sensor)

**Scansione a colori e monocromatica**  
Sì

**Risoluzione di scansione dal vetro dello scanner**  
1200 x 2400 dpi

**Risoluzione di scansione interpolata**  
Utilità scanner Brother ottimizza fino a 19.200 x 19.200 dpi

**Profondità dei colori**  
30 bit a colori (Input)  
24 bit a colori (Output)

**Scala di grigi**  
10 bit a colori (Input)  
8 bit a colori (Output)

## Funzioni dello scanner

**Formati di file supportati**  
PDF/JPEG /TIFF

**Funzioni standard**<sup>17</sup>  
Scansione a e-mail, immagine, file

**Scansione di più pagine su un singolo PDF**  
Sì - solo iPrint&Scan

**Rimozione del colore base**  
Permette di eseguire la scansione tramite iPrint&Scan Desktop o Push Scan dal pannello di controllo

**Funzioni di scansione**  
Raddrizzamento automatico (iPrint&Scan per desktop)

## Driver dello scanner

**Windows**  
TWAIN e WIA  
Windows 11  
(edizioni 32 e 64 bit)

**MacOS**  
La scansione tramite MacOS richiede l'uso di AirPrint. I driver Mac non sono forniti.

**ChromeOS**  
Supporta la scansione da ChromeOS

Visita il sito [support.brother.com](http://support.brother.com) per l'elenco completo dei sistemi operativi supportati e per scaricare i driver e il software più recenti.

## Strumenti di gestione del parco macchine

**Software di gestione BRAdmin LAN/WAN**<sup>16,17</sup>

**Server Web incorporato**  
Software di gestione della stampa basato su Web incorporato nella periferica

## Software

**Brother iPrint&Scan Desktop**<sup>15,17</sup>  
Stampa da, scansione su, anteprima delle copie e verifica lo stato della macchina da PC Windows o macOS

**Utility**  
Fornisce guide alla configurazione, manuale, domande frequenti e FAQs e i contatti dell'assistenza clienti Brother

**Semplice da configurare**  
Accesso semplice ai driver e al software per l'installazione del computer Brother da [support.brother.com](http://support.brother.com)

## Connettività

### Rete wireless

2,4GHz IEEE 802.11 b/g/n  
(modalità infrastructure)  
IEEE 802.11g/n (WiFi Direct)  
  
5GHz IEEE 802.11 a/n  
(modalità infrastructure)  
IEEE 802.11 a/n (Wireless  
Direct)

### Wireless Direct®

Stampa in modalità wireless  
senza dover passare  
attraverso un punto di accesso  
(sono supportati metodi  
automatici e manuali)

### Supporto per l'installazione wireless

Configurazione Wi-Fi  
protetta (WPS)

### Mobile

Stampa o scansione dal  
dispositivo mobile con  
Brother Mobile Connect,  
AirPrint, Mopria

### Interfaccia locale

USB 2.0 Hi-Speed

## Funzioni di protezione

### Protezione della rete wireless

WEP 64/128 BIT, WPA-PSK  
(TKIP/AES), WPA2-PSK  
(TKIP/AES), WPA3-SAE (AES)  
\* Wireless Direct supporta solo  
WPA2-PSK (AES)  
SSL/TLS (IPPS, HTTPS)

### IPv4

ARP, RARP, BOOTP, DHCP,  
APIPA(Auto IP), WINS/NetBIOS  
Risoluzione dei nomi, DNS  
Resolver, mDNS, LLMNR  
responder, LPR/LPD, Custom  
Raw Port/ Port9100, IPP,  
SNMPv1/v2c, TFTP server,  
ICMP, Web Services  
(Stampa/scansione), SNTP  
Client, HTTP Server

### IPv6

NDP, RA, MDNS, LLMNR  
Re-sponder, DNS Resolver  
, LPR/LP, Custom Raw  
Port/Port9100, IPP,  
SNMPv1/v2c,  
Server TFTP, servizi Web  
SNTP Client, ICMPv6,  
server HTTP

### Filtro IP

Limita gli utenti di rete che  
possono accedere o meno alla  
periferica tramite la rete (solo  
IPv4)

### SecureBoot

L'integrità del firmware viene  
verificata prima di consentire  
qualsiasi interazione con  
l'utente. È possibile utilizzare  
solo firmware Brother originali

### Rilevamento automatico delle intrusioni

Tutti i dispositivi di stampa  
Brother sono protetti I dispositivi  
riconoscono automaticamente gli  
attacchi alla sicurezza e adottano  
misure preventive, incluso il riavvio,  
se necessario, per garantire la  
sicurezza del dispositivo.

### Aggiornamento firmware

Oltre a consentire gli  
aggiornamenti automatici alla  
versione più recente, è possibile  
impostare la stampante in modo  
che non riceva versioni firmware  
precedenti per evitare il  
downgrade da parte di utenti non  
autorizzati

### Crittografia firmware

Durante l'aggiornamento, il  
firmware viene trasferito su una  
connessione crittografata HTTPS  
attendibile

### Firmware con firma digitale

Il firmware per i dispositivi di  
stampa Brother è dotato di firma  
digitale e protetto

### Gestione certificati

Utilizza la firma automatica  
standard predefinita, crea un  
Certificato personalizzato  
autofirmato, richiesta di firma del  
certificato (CSR) o certificato  
pubblico esterno e chiave privata  
per la comunicazione di rete protetta

### Limitazione protocolli di rete

La funzione consente a un  
amministratore di limitare i  
protocolli di comunicazione  
(ad es FTP, Telnet) secondo  
necessità

## Materiali di consumo

### Cartucce Inbox<sup>10</sup>

1 x 200 pagine BK  
3 x 200 pagine C,M,Y

### Inchiostro a resa standard<sup>9</sup>

LC521 BK - 500 pagine  
LC521 C,M,Y - 500 pagine

## Dimensioni e pesi

**Con cartone (LxPxA)**  
461 x 218 x 461mm - 7,70kg

**Senza cartone (LxPxA)**  
390 x 343 x 148,5mm - 6,30kg

## Ciclo di lavoro

**Consigliato ogni mese**  
Fino a 1.000 pagine

## Ambiente operativo

**Requisiti di alimentazione**  
220 - 240 V  
AC 50/60 Hz

**Ambiente operativo**  
Umidità 20 - 80 %  
10°C - 35°C.  
50 °F - 95 °F

**Ambiente di conservazione**  
Umidità 20 - 80 %  
0°C - 40°C.  
32 °F - 104 °F

## Ambiente

**Consumo energetico approssimativo**<sup>13,14</sup>  
Copia: 21 W  
Pronto: 2,5W  
Sleep 0,6 W  
Spento: 0,15W

**Pressione sonora**<sup>12</sup>  
Stampa PC (a colori/mono):  
Circa 55,0 dB(A)

- 1 Velocità di scansione basate su ISO/IEC 24734
- 2 FPOT (First Print out Time) basato su ISO/IEC 17629
- 3 Velocità di scansione basate su ISO/IEC 17991
- 4 \* velocità di stampa ESAT basata su ISO/IEC 24735
- 6 FCOT (tempo di uscita della prima copia) in base alla norma ISO/IEC 24735 allegato D.
- 9 La resa approssimativa per cartuccia è dichiarata in conformità a ISO/IEC 24711.
- 10 La prima volta che si installano le cartucce d'inchiostro, l'apparecchio utilizza una certa quantità d'inchiostro per riempire i tubi di trasferimento dell'inchiostro, al fine di ottenere stampe di qualità elevata. Questo processo viene eseguito una volta sola. La quantità di inchiostro rimanente<sup>9</sup> sarà di almeno 200 pagine BK e 200 pagine CMY
- 11 Capacità calcolata con carta da 80 g/m<sup>2</sup>
- 12 Pressione sonora e livello di potenza sonora in conformità alla norma ISO 7779
- 13 Il consumo energetico lo spegnimento viene misurato in base alla norma IEC 62301 Edizione 2,0
- 14 Consumo energetico stampa e scansione su un solo lato, risoluzione: Standard / documento: Modello stampato ISO/IEC 24712
- 15 Solo Windows e macOS
- 16 Solo Windows.
- 17 Download opzionale
- 18 Richiede una connessione a Internet



Mac, macOS e AirPrint sono un marchio commerciale di Apple Inc., registrato negli Stati Uniti e in altri paesi. Google Play e il logo Google Play sono marchi di Google LLC.



### Lavoriamo con voi per un ambiente migliore

In Brother, la nostra iniziativa ecologica è semplice. Ci sforziamo di assumerci la responsabilità di agire in modo rispettoso e cercare di fare una differenza positiva per contribuire a costruire una società in cui lo sviluppo sostenibile possa essere realizzato. Noi chiamiamo questo approccio Brother Earth.

[www.brotherearth.com](http://www.brotherearth.com)

Tutte le specifiche sono state corrette al momento della stampa e sono soggette a modifica. Brother è un marchio registrato di Brother Industries Ltd. I nomi dei prodotti sono marchi registrati o marchi delle rispettive case produttrici.

**brother**  
at your side